

Hur NGK-stiftets typbeteckning är uppbyggd

B			P		R		5		E		S		-11								
Gängdiameter (mm)		Nyckelvidd mm			Resistor		Värmetal		Gänglängd mm				Gnistgap mm								
A	φ18.0	25.4	P	Utskjutande isolatorfot	R	Resistor	2	Varmt ↑ ↓ Kallt	E	19.0	B	Fast toppnippel (CR8EB)	Inget	Mc:0.7-0.8 Bil:0.8-0.9							
AB	φ18.0	20.8	M	Kompakttyp	Z	Induktivt störningsskydd	4		EF	17.5	CM	Kompakttyp med lågvinklad jordelektrod (isolatorlängd:18.5 mm)	-8	0.8							
B	φ14.0	20.8	U	Alternativa gnistgap, yt- eller semi yt- gnistgap			5		EH	19.0 halvgängad	CS	Lågvinklad jordelektrod	-9	0.9							
BC	φ14.0	16.0					6		H	12.7	G,GV	G, Racingstift med Nickellegering GV, Racingstift med Platinalegering	-10	1.0							
BK	φ14.0	16.0					7		L	11.2	I	Mittelektrod av Iridium	-11	1.1							
C	φ10.0	16.0					8				IX	Mittelektrod av Iridium Jordelektrod som är spetsad	-13	1.3							
D	φ12.0	18.0					9		Inget	Typer med konisk tätning	J	2-utskjutande jordelektroder endast för DAIHATSU	-15	1.5							
DC	φ12.0	16.0					10				K	2 jordelektroder									
E	φ8.0	13.0									-L	1/2 värmetal varmare / kallare									
*utom: B(P)M A, Y : φ14.0,Längd 19.0 mm B(P) (E)F : φ14.0,Längd 16.0 mm BC Japansk IndustriStandard (JIS). Längden från toppnippeln till packningssätet är 53.0 mm. BK Internationell Organisation för Standardisering (ISO). Längden från toppnippeln till packningssätet är 50.5 mm.											-LM	Kompakttyp (isolatorlängd:14.5 mm)									
											N	Special jordelektrod, oftast kraftigare	-S	Specialpackning							
											Kompakttyper	P	1 jordelektrod: Platina i både mitt- och jordelektrod Flera jordelektroder: Platina endast i mittelektrod	-E	Speciellt resistorvärde						
												Q	4 jordelektroder	IX-P	Iridium IX med Platina i jordelektrod, endast för Japan						
												S	Standardtyp	IX- LPG	Iridium IX tändstift för LPG						
												T	3 jordelektroder								
												U	Semi ytgnistgap								
											VX	Mittelektrod av Platina Jordelektrod som är spetsad									
											Y	V-snitt i mittelektrod									
											Z	Specialdesign									

P		F					R		5		A		-11		
			Gängdimensioner (mm)		Tätning	Nyckelvidd (mm)	Resistor		Värmetal				Elektrodavstånd (mm)		
DI	Hög tändsäkerhet: 2st tunna elektroder av Iridium	F	φ14.0	19.0	Packning	16.0	R	Resistor	2	Varmt ↑ ↓ Kallt	A,B,C··· Suffix-kod		Inget	motorcyklar:0.7-0.8 bilar:0.8-0.9	
I	Iridium tändstift	G	φ14.0	19.0	Packning	20.8		4			-7	0.7			
L	Extra lång gänga	J	φ12.0	19.0	Packning	18.0		5			-9	0.9			
P	Platina tändstift	K	φ12.0	19.0	Packning	16.0		6			I	Iridium mittelektrod	-10	1.0	
S	Hög tändsäkerhet: Platinachip på jordelektrod	KA	φ12.0	19.0	Packning	14.0		7			IX	Iridium IX tändstift	-11	1.1	
Z	Utökat elektrodavstånd	KB*	φ12.0	19.0	Packning	14.0 12 kants-hylsa		8			P	Platina mittelektrod *utom:ZFR P G :Nickelelektrod	-13	1.3	
Ovanstående bokstäver används ibland i kombination. Ex. ILFR..., PLZFR... "L", Extra lång gänga, prioriteras gentemot andra bokstäver som står för gänglängd. Ex. · Packningstätning FR5AP 11:längd 19.0 mm ↓ LFR5AP 11:längd 26.5 mm · Konisk tätning PTR5C 13:längd 17.5 mm ↓ PLTR6A 10G:längd 25.0 mm		L	φ10.0	12.7	Packning	16.0		9			Om artikelnumret har "I" eller "P" som initialbokstäver klargörs typ av material. Bokstäverna placerade här är inte materialtyp utan endast suffix-kod. Ex. IZFR 6P8: Iridium		-15	1.5	
		M	φ10.0	19.0	Packning	16.0		10							
		MA	φ10.0	19.0	Packning	14.0							-A	Utan packning	
		NA	φ12.0	17.5	Konisk	14.0							-D	Metallsockel med speciallegering	
		T**	φ14.0	17.5	Konisk	16.0							-E	Speciellt resistorvärde	
		U	φ14.0	11.2	Konisk	16.0							-G	Kopparkärna i jordelektroden	
		W	φ18.0	10.9	Konisk	20.8							-H	Speciell gängtyp	
		X	φ14.0	9.5	Packning	20.8							-J	2st jordelektroder	
		Y	φ14.0	11.2	Konisk	16.0							-K	Vibrationstålig jordelektrod	
		*Krav: Hylsa av Bi-HEX typ (12-kant). **utom:TR5A 10,TR5A 13,TR5B 13,TR6B 10,TR6B 13, PTR5A 10,PTR5A 13:Gänglängd 25.0 mm											-N	Speciell jordelektrod	
											-Q	4st jordelektroder			
											-S	Specialpackning			
											-T	3st jordelektroder			
											IX-P	Iridium IX med Platina i jordelektrod, endast för Japan			
											IX-LPG	Iridium IX tändstift för LPG			

RE		7		C		-L	
		Värmetal					
RE	Stift för Wankelmotorer	5	Kallt ↑ ↓ Varmt	A,B,C ··· Suffix-kod		-L	1:a tändning
SD	Stift för Wankelmotorer (Semi ytgnistgap)	6				-T	2:a tändning
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					

HB		6		A				IX	-11		P		
		Värmetal			Gängdimensioner (mm)		Tätning	Nyckelvidd (mm)			Elektroдавstånd (mm)		
HB	HYBD® (3 jordelektroder, hybrid typ)	4	Varmt ↑ ↓ Kallt	A	φ14.0	20.5	Packning	16.0	Iridium IX tändstift		-8	0.8	Platinachip på jordelektrod
		5		B	φ14.0	19.0	Packning	16.0			-9	0.9	
		6								-10	1.0		
		7								-11	1.1		
		8								-13	1.3		

DF		6		H					-11		A	
		Värmetal			Gängdimensioner (mm)		Tätning	Nyckelvidd (mm)	Elektroavstånd (mm)			
DF	Hög tändsäkerhet: 2st tunna elektroder av Iridium	4	Varmt ↑ ↕ ↓ Kallt	A	φ14.0	19.0	Packning	16.0	-8	0.8	A,B,C	··· Suffix-kod
DFH	Hög tändsäkerhet: 2st tunna elektroder av Iridium + 3 jordelektroder, hybrid typ	5		B	φ14.0	26.5	Packning	16.0	-9	0.9		
		6		H	φ12.0	26.5	Packning	14.0	-10	1.0		
*DF6H 11A: Gänglängd 28.0 mm							-11	1.1				
							-13	1.3				
							-15	1.5				